



Miscelatore TV per esterno

ingresso di canale amplificato serie JOLLYK

art. 24-608
JOLLYK 1/10 4Can.U-MIX LB



Amplificatore di canale per esterno, adatto per impianti di ricezione di piccole dimensioni, che consente di amplificare quattro canali DTT ricevuti da una medesima direzione e miscelarli con i segnali provenienti da un'altra direzione.

Ideale nelle aree in cui i tre mux **Rai** ed un altro canale (es. rete locale) vengono ricevuti da una direzione diversa rispetto ai mux delle altre emittenti (es.  **MEDIASET**, 3D-Free, La7, ecc.).

L'ingresso LB è adatto alla ricezione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

Ha un ingresso filtrato ed amplificato per la ricezione dei quattro canali UHF e corrispondenti trappole sull'ingresso di banda per bloccare eventuali disturbi.

Disponibile a richiesta con regolazione di livello tramite attenuatore coassiale (variante A1).
 I segnali ricevuti sull'ingresso di banda sono in miscelazione passiva.

Entrambi gli ingressi sono dotati di passaggio di tensione per la telealimentazione.

In fase d'ordine occorre specificare i quattro canali UHF desiderati.

Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Dotato di passaggio di tensione per le eventuali telealimentazioni
- Ingresso di canale amplificato
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a Ø 60 mm incluso nella confezione

Articolo	24-608
Sigla	JOLLYK 1/10 4Can.U-MIX LB
N. ingressi amplificati	1
N. ingressi passivi	1
Tensione max di uscita*	dBµV
Guadagno canali UHF	dB ±2
Attenuazione ingresso LB	dB ±2
Corrente assorbita	mA
Tensione di alimentazione	Vcc
Dimensioni (LxWxH)	mm
Dimensioni imballo (LxVxH)	mm
Peso imballo	Kg
Temperatura di funzionamento	°C
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.
 I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

