



MIX3L V-U-U



MIX2LK U-3Can.U



MIX2LK 1Can.U-LB

## Serie L

Servono per miscelare i segnali di due o più antenne e giungere al TV con un'unica discesa. Dotati di ingressi di banda.

I modelli con due uscite sono dotati di divisore interno per ripartire i segnali TV su due linee di distribuzione.

Realizzati in contenitore schermato con connettori a vite tipo F.

A richiesta possono essere forniti con passaggio di tensione per telealimentazione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dim. artt. 22-060, 22-065, 22-068, 22-079 (LxWxH): 87x48x105 mm  
Dimensioni altri modelli (LxWxH): 77x50x85 mm

All'interno della banda VHF sono inclusi i segnali FM, ad esclusione degli artt. 22-064 e 22-055.

Conformi alle norme: EN 50083-2, EN 60065

| Articolo | Sigla                     | N. ingressi | N. uscite | Attenuazione di passaggio (dB ±1) | Separazione fra ingressi (dB) |
|----------|---------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 22-054   | MIX2L 1-3+U               | 2           | 1         | < 1                               | > 30                          |
| 22-055   | MIX2L V+4-5               | 2           | 1         | < 3                               | > 20                          |
| 22-057   | MIX2L IND. <sup>(2)</sup> | 2           | 1         | < 4                               | > 30                          |
| 22-059   | MIX2L V-U                 | 2           | 1         | < 2                               | > 23                          |
| 22-060   | MIX2L/2 V-U               | 2           | 2         | < 5                               | > 20                          |
| 22-064   | MIX3L V-4-5               | 3           | 1         | < 3                               | > 20                          |
| 22-065   | MIX3L V-U-U               | 3           | 1         | < 3/< 5 <sup>(1)</sup>            | > 23                          |
| 22-068   | MIX3L/2 V-U-U             | 3           | 2         | < 5/< 8 <sup>(1)</sup>            | > 20                          |
| 22-079   | MIX4L V-4-5-U             | 4           | 1         | < 3/< 5 <sup>(1)</sup>            | > 20                          |

(1) Il primo dato è il valore dell'ingresso di banda singolo ed il secondo degli ingressi uguali o sovrapposti.

(2) Miscelatore con due ingressi larga banda (V+U).

## Serie LK

Servono per miscelare i segnali di due o più antenne e giungere al TV con un'unica discesa.

Hanno ingressi filtrati di canale e corrispondenti trappole sugli ingressi di banda per bloccare il disturbo.

Realizzati in contenitore schermato con connettori a vite tipo F.

Dotati di passaggio di tensione per le eventuali telealimentazioni.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dim. artt. 22-142, 22-151, 22-154 (LxWxH): 142x60x130 mm  
Dimensioni altri modelli (LxWxH): 87x48x105 mm

All'interno della banda VHF sono inclusi i segnali FM.

Conformi alle norme: EN 50083-2, EN 60065

| Articolo | Sigla               | N. ingressi | Attenuazione di passaggio (dB ±1) |           | Separazione fra bande (dB) | Larghezza canale (MHz ±1) | Selettività canale (dB) |
|----------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|          |                     |             | CAN. UHF                          | BANDA UHF |                            |                           |                         |
| 22-101   | MIX2LK 1Can.U-LB    | 2           | ≤ 5                               | < 4       | -                          | 9                         | > 16                    |
| 22-105   | MIX2LK U-2Can.U     | 2           | ≤ 5                               | < 4       | -                          | 9                         | > 16                    |
| 22-142   | MIX2LK V+4+2Can.U-5 | 2           | ≤ 5                               | < 4       | >16                        | 9                         | > 16                    |
| 22-144   | MIX2LK V+4+1Can.U-5 | 2           | ≤ 5                               | < 4       | >16                        | 9                         | > 16                    |
| 22-151   | MIX2LK U-3Can.U     | 2           | ≤ 5                               | < 4       | -                          | 9                         | > 16                    |
| 22-154   | MIX2LK U-4Can.U     | 2           | ≤ 5                               | < 4       | -                          | 9                         | > 16                    |
| 22-176   | MIX3LK V-4+1Can.U-5 | 3           | ≤ 5                               | < 4       | >16                        | 9                         | > 16                    |

