



Commutatore SAT per 2 decoder serie C2

art. 17-682 C2 LITE

Commutatore che consente di collegare due decoder SAT alla medesima presa, senza dover scollegare alternativamente l'uno o l'altro.

Questo commutatore è ideale nel caso in cui almeno uno dei due decoder collegati alle sue uscite sia in grado di disabilitare la tensione di telealimentazione in condizione di standby (es: decoder TivùSat). In questo caso, infatti, basterà semplicemente impostare questa funzione nel menù del decoder stesso.



Caratteristiche

- Contenitore schermato
- Connettori a vite tipo F

Articolo	17-682	
Sigla	C2 LITE	
Range frequenze	MHz	40 ÷ 2150
N. ingressi		1
N. uscite		2
Attenuazione di passaggio	dB	< 2
Isolamento fra gli ingressi	dB	> 30
Corrente assorbita	mA	30
Dimensioni (LxWxH)	mm	55x22x55
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	70x70x26
Peso imballo	Kg	0,07
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065	

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

