



## Miscelatore TV per esterno

banda e canale serie LK

**art. 22-151**  
**MIX2LK U-3Can.U**

Miscelatore TV per esterno, ideale nelle aree in cui i tre mux **Rai** vengono ricevuti da una direzione diversa rispetto ai mux delle altre emittenti (es.  MEDIASET, 3D-Free, La7, ecc.).

Progettato per la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

Progettato per miscelare tre canali provenienti da una direzione con i segnali ricevuti da un'altra direzione e giungere al TV con un'unica discesa.

Ha un ingresso filtrato di canale e corrispondenti trappole sull'ingresso UHF per bloccare il disturbo. In fase d'ordine occorre specificare i tre canali UHF desiderati (es.: 26, 30 e 40).



### Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Dotato di passaggio di tensione per le eventuali telealimentazioni
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a  $\varnothing$  60 mm incluso nella confezione

Articolo	22-151	
Sigla	MIX2LK U-3Can.U	
N. ingressi		2
Attenuazione di passaggio can. UHF	dB $\pm$ 1	$\leq$ 5
Attenuazione di passaggio banda UHF	dB $\pm$ 1	< 4
Larghezza canale	MHz $\pm$ 1	9
Selettività canale	dB	> 16
Dimensioni (LxWxH)	mm	142x60x130
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	145x60x140
Peso imballo	Kg	0,6
Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-10 + +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25  $^{\circ}$ C

### Esempio di applicazione

