



Demiscelatore TV per esterno banda e canale serie K

art. 52-135 DEMIX-K Can.



Demiscelatore TV per esterno, ideale in abbinamento ad un centralino con ingressi di banda 4 e 5, qualora sia necessario prelevare un segnale di banda 4 (es. can. E25) dall'antenna con cui vengono ricevuti i canali di banda 5 e trasferirlo sull'ingresso di banda 4 del centralino.

Ha due ingressi e due uscite:

- ingresso 1, da cui vengono ricevuti i segnali di banda 5 + il can. E25
- ingresso 2, da cui vengono ricevuti i segnali di banda 4, escluso il can. E25
- uscita 1, su cui sono presenti i segnali di banda 5
- uscita 2, su cui sono presenti i segnali di banda 4 + il can. E25 prelevato dall'ingresso 1.

Sull'ingresso 2 è presente una trappola in corrispondenza del can. E25 isofrequente a quello che si intende trasferire, realizzata in modo tale che i canali adiacenti (can. E24 ed E26) non subiscano deterioramenti.

Realizzato con passaggio di tensione per le eventuali telealimentazioni fra uscita 1 ed ingresso 1. Disponibile a richiesta anche con passaggio di tensione fra uscita 2 ed ingresso 2 (richiedere variante P1).

In fase d'ordine occorre specificare il canale UHF che si desidera trasferire (es. can. E25).

Caratteristiche

- Contenitore con connettori a morsetto

Articolo	52-135	
Sigla	DEMIX-K Can.	
N. ingressi	2	
N. uscite	2	
Frequenze di ingresso	MHz	470 ÷ 862
Attenuazione di passaggio can. UHF	dB ±1	≤ 5
Attenuazione di passaggio bande UHF	dB ±1	< 4
Larghezza canale	MHz ±1	8
Selettività canale	dB	> 24
Dimensioni (LxWxH)	mm	123x69x130
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	123x135x75
Peso imballo	Kg	0,37
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065	

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

