

## Programmazione in banda VHF per modulatore digitale art. 07-891 MD RCA

Pag. 1

Programmazione dei canali di uscita in banda VHF con larghezza di banda 7 MHz.

Nella sequenza sotto riportata viene impostato, a titolo esemplificativo, il canale E05. Per gli altri canali, consultare Tabella 1 a pag. 3.

Visualizzazione sul display  
del modulatore

Tasto da premere  
sulla pulsantiera

**SD Modulator**  
**576i 474.000MHz**

OK

**Main Menu**  
**RF Output**

OK

**RF Output**  
**Setup RF Output**

OK

**Country:**  
**Europe**

OK

**Country:** \*  
**Europe**

▼ per 3 volte

**Country:** \*  
**OC PAL**

OK

**Frequency:**  
**533.000 MHz**

OK

**Frequency:** \*  
**1 . MHz**

▲ per selezionare la prima cifra della frequenza

**Frequency:** \*  
**1\_ . MHz**

► per passare alla cifra successiva

**Frequency:** \*  
**17 . MHz**

▲ per selezionare la seconda cifra della frequenza

**Frequency:** \*  
**17\_ . MHz**

► per passare alla cifra successiva

e così via fino a che non sono state selezionate tutte le 6 cifre che compongono la frequenza 177.500 MHz



## Programmazione in banda VHF per modulatore digitale art. 07-891 MD RCA

Pag. 2

Visualizzazione sul display  
del modulatore

Tasto da premere  
sulla pulsantiera

**Frequency:**  
**177.500 MHz**

OK

**Output Level:** \*  
**80dBuV**

▲ oppure ▼ per aumentare o diminuire il livello di uscita

**Output Level:**  
**75dBuV**

OK

**Bandwidth:**  
**6M**

OK

**Bandwidth:** \*  
**6M**

▼

**Bandwidth:** \*  
**7M**

OK

**Carrier:**  
**8K**

▼

**Constellation:**  
**QAM64**

▼

**FEC:**  
**3/4**

▼

**Guard Interval:**  
**1/32**

▼

**I/Q Swap:**  
**Disable**

▼

**Are you sure?**  
**y**

OK



## Programmazione in banda VHF per modulatore digitale art. 07-891 MD RCA

Pag. 3

Visualizzazione sul display  
del modulatore

Please wait.....

RF Output  
Setup RF Output

Main Menu  
RF Output

SD Modulator  
576i 177.500MHz

Tasto da premere  
sulla pulsantiera

attendere qualche secondo



Programmazione terminata.  
La larghezza di banda del canale di uscita (E05) del modulatore  
è ora di 7 MHz.

**Tabella 1.**  
**Frequenze dei canali VHF.**

Canale VHF	Frequenza (MHz)
E02	50.500
E03	57.500
E04	64.500
E05	177.500
E06	184.500
E07	191.500
E08	198.500
E09	205.500
E10	212.500
E11	219.500
E12	226.500

