



Connessione a vite tipo F posteriore

LF 45

LF 345

LF 3

Attacco a palo premontato

Antenne logaritmiche, ideali per la ricezione dei segnali DTT. Interamente preassemblate.

Disponibili nella versione BIANCO RAL 7035.

Connessione a vite tipo F posteriore per rendere ancora più agevoli le operazioni di fissaggio del cavo.

Realizzate con elementi in tondino (Ø 4 mm) e doppia culla (mm 14x14) in anticorodal.

L'attacco a palo, adatto al montaggio sia per la polarizzazione orizzontale che per quella verticale, con regolazione zenitale, può essere applicato a pali Ø 60 mm massimo.





Articolo		21-344	21-347		21-351	21-352	
Sigla		LF 3	LF 34		LF 45	LF 345	
Canali		E05÷E12	E05÷E12 + E21÷E40		E21÷E69	E05÷E12 + E21÷E69	
Elementi	n.	6	5	7	13	5	10
Guadagno massimo	dB	11	9,2	10,4	11,3	9,2	10
Rapporto A/I	dB	> 22	> 20	>25	> 24	> 20	> 26
Angolo apertura -3 dB H/V	°	44 / 52	60 / 66	52 / 56	52 / 56	60 / 66	56 / 62
Carico al vento @129 Km/h	N	32	32		30	38	
R.O.S. medio		< 1,5	< 1,5		< 1,5	< 1,5	
Impedenza	Ω	75	75		75	75	
Dimensioni (LxW)	mm	1019x844	910x884		1019x326	910x884	

Guadagno

■ 21-344 ■ 21-347 VHF ■ 21-352 VHF

■ 21-351 ■ 21-347 UHF ■ 21-352 UHF



Direttività

Le misure riportate si riferiscono alla frequenza di centro banda su piano orizzontale.

21-344

21-347 ■ VHF ■ UHF

21-351

21-352 ■ VHF ■ UHF

