



## Inseritore di tensione per impianti con multiswitch

### art. 15-500 INSERITORE CC SCR

Inseritore di tensione, ideale per inserire la tensione necessaria all'alimentazione dell'LNB in impianti a multiswitch di piccole dimensioni.

Viene collegato sull'uscita derivata dei multiswitch di tipo SCR, fra il decoder ed il multiswitch stesso. Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.



Articolo	15-500	
Sigla	INSERITORE CC SCR	
Range delle frequenze	MHz	40÷2150
Perdita di passaggio	dB	< 1,3
Corrente massima	mA	500
Connettori	a vite tipo F	
Dimensioni (LxWxH)	mm	56x33x42
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	65x48x33
Peso imballo	Kg	0,06
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065	

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

#### Esempio di applicazione

