



Miscelatore TV per esterno

largha banda serie L

art. 22-057
MIX2L IND.

Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare i segnali di due antenne e giungere al TV con un'unica discesa.

E' dotato di due ingressi larghabanda per la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E02÷E69. A richiesta può essere fornito con passaggio di tensione per la telealimentazione.



Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a \varnothing 60 mm incluso nella confezione

Articolo		22-057
Sigla		MIX2L IND.
N. ingressi		2
N. uscite		1
Attenuazione di passaggio	dB \pm 1	< 4
Separazione fra ingressi	dB	> 30
Dimensioni (LxWxH)	mm	77x50x85
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	100x90x54
Peso imballo	Kg	0,13
Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-10 + +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 $^{\circ}$ C

Esempio di applicazione

