



Alimentatore switching per impianti con multiswitch

art. 15-707
ALIM 3 A



Alimentatore switching, ideale per alimentare multiswitch legacy in impianti di piccole dimensioni.

Viene collegato all'apposito connettore dei multiswitch legacy.

Dotato di connettore jack 2,1 mm.

Articolo	15-707	
Sigla	ALIM 3 A	
Tensione erogata	Vcc	12
Max corrente erogabile	mA	2500
Consumo massimo	W	30
Tensione di rete	100-240 V~ 1,5 A max, 50-60 Hz	
Classe di isolamento	II	
Connettore	jack 2,1 mm	
Dimensioni (LxWxH)	mm	100x50x35
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	100x120x60
Peso imballo	Kg	0,266
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle Direttive	2006/95/EC, 2004/108/EC	

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

